

Brugsanvisning – ExtremLite, laserlygte, 2000 lumens (1769021)



Lygtefunktion

- Tryk **1 gang** for at tænde lygten ved **100 %** styrke
- Tryk igen for **75 %** styrke
- Tryk igen for **50 %** styrke
- Tryk igen for **hurtigt blinkende lys**
- Tryk igen for **S-O-S blink**
- Tryk igen for **at slukke**
- Eller **Tryk og hold ON/OFF-knappen nede** for at slukke lygte.

Opladning af lygte

- Lygten lades med det medfølgende **USB-A/USB-C-kabel**.
- **USB-C-stikket** sættes i **“TYPE-C”-stikket** på powerbanken.
- **USB-A-stikket** sættes i en USB-oplader.
- Når lygten lader blinker et lille grønt lyn i displayet
- **OBS:** For at sikre optimal opladning skal opladeren kunne levere et output på **2A**.

Anvend lygten som powerbank

- Sæt relevant ladekabel i USB-porten på lygten, og tilslut elektronik som skal lades

Dual-Power

- Lygten kan også anvendes med 3 AAA-batterier, der placeres i den medfølgende holder indsættes i plastkappen inden holderen sættes i lygten i stedet for 26650-batteriet.
- Lygten kan ikke anvendes som powerbank, når der anvendes AAA-batteier, og lygten må ikke lades med AAA-batterier i.